

## راهنمای اسپاین SN6031A-650K-800-1000

1- بعد از نصب لوازم جانبی، سیم کشی دستکاه را طبق نقشه انجام دهید.

۲- ترمینال STOP را توسط سیم جامپر کنید.

توجه: برای جامپر کردن ترمینال STOP، دستگاه خاموش باشد.

### روش شناسایی لوازم جانبی

کلیدهای STOP و OPEN را با هم نگه داشته تا درب شروع به حرکت کند بعد کلیدها را رها کنید. در این حالت درب به سمت بسته شدن حرکت کرده و مجدداً با سرعت شروع به باز شدن کامل کرده و دوباره با سرعت به سمت بسته شدن کامل درب کرده و بعد STOP می کند. یعنی کورس درب شناسایی شده است.

### معرفی آبشن ها که شامل L4 تا L1 می باشند

L1 = Pause Time تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک

L1 - ۱۰ ثانیه

L2 - ۲۰ ثانیه

L3 - ۴۰ ثانیه

L4 - ۴۰ ثانیه

L2 = Step by step function یعنی چگونگی عملکرد فرمان step by step

OPEN-STOP-CLOSE-STOP-L1

OPEN-STOP-CLOSE-OPEN-L2

L3- حالت عملکرد مجتمع

Motor speed =L3 تنظیم مقدار سرعت موتور

L1- خیلی آهسته L2- آهسته L3- معمولی L4- سریع

Flash =L4 چگونگی عملکرد فلاشر

L1- نشان دهنده باز شدن درب برای خارج شدن

L2- فلاش زدن در حالت عادی

L3- قفل برقی

L4-نشان دهنده فشار جزئی درب بعد از بسته شدن

### روش وارد شدن به آبشن و تنظیم آن

۱- کلید STOP را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلید را رها کنید. یعنی وارد آبشن L1 شدید.

۲- با زدن ممتدد کلید STOP چراغ L1 شروع به چشمک زدن کم نور و پرنور می کند. چشمک زدن کم نور یعنی غیرفعال بودن آبشن و چشمک زدن پرنور یعنی فعال بودن آبشن.

۳- کلید STOP را نگه داشته تا یکی از چراغهای L4 تا L1 ثابت روشن شود که این نشان دهنده آن است که آبشن L1 روی چه مقدار تنظیم می باشد. حال اگر خواستید مقدارش را تغییر دهید در همان حالت که کلید STOP را نگه داشته اید می توانید با

زدن کلید CLOSE یا OPEN مقدار آبشن را تغییر دهید و بعد کلیدها را رها کرده و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا ذخیره شود و از آبشن خارج شوید.

### **روش وارد شدن به مرحله بعدی آبشن**

۱- کلید STOP را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلید را رها کنید. یعنی وارد آبشن L1 شدید. حال برای وارد شدن به آبشن بعدی با زدن ممتدد کلید CLOSE وارد آبشن های بعدی خواهید شد.

### **روش ست کردن ریموت**

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد کلید رسیور را رها کنید و سریعاً کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته بعد رها کنید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور کاملاً خاموش شود.

### **روش پاک کردن ریموت**

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد از ۳ ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند. سومین بار قبل از خاموش شدن کلید رسیور را رها کنید.

اگر این مرحله به درستی انجام شود چراغ رسیور شروع به تند چشمک زدن کرده و بعد شروع به ۵ بار روشن و خاموش شدن میکند و در انتها چراغ رسیور خاموش می شود که یعنی پاک شد.